



pulsar TOUCH
COMPETITION

#41556

Pulsar Touch Competition System

Carica come i Campioni del Mondo! Pulsar Touch è la prima scelta nell'R/C Racing

LRP Pulsar Touch Competition è stato lodato più volte dalla stampa del mondo R/C ed è la prima scelta di molti piloti di altissimo livello. Punti di forza sono le sue funzioni rivoluzionarie, un display speciale touch screen con un'interfaccia grafica e caratteristiche di alto livello. Questo posiziona il Pulsar di quarta generazione ad un livello a sé!

Un'altra funzione degna di nota è l'efficace bilanciatore integrato per LiPo/LiFePo che effettua automaticamente la bilanciatura tra le celle. Questo allunga la vita delle batterie, migliora la durata e la performance.

CARICA LIPO - LIFEPO - NIMH - NICD

- Corrente di carica regolabile da 0.1 a 12.0A
1-4 celle (LiPo/LiFePo) con cut-off automatico LiPo/LiFePo
1-8 celle (NiMH/NiCd) con Delta-Peak regolabile, lineare oppure opzionale carica a 5-step (carica con step diversi di corrente)
- Timer con Autostart for la massima elasticità
- Storage Mode: La batteria viene caricata/scaricata automaticamente fino al raggiungimento del voltaggio ottimale per lo storage. Allunga la vita alle celle!

CYCLE LIPO - LIFEPO - NIMH - NICD

- Automatic Cycling Mode (Scarica - Carica - Scarica) per mettere in perfetta forma le vostre batterie

Scarica LIPO - LIFEPO - NIMH - NICD

- Potenti correnti di scarica regolabili fino a 20.0A per effettuare un matching perfetto delle vostre batterie
- Voltaggio di cut-off regolabile per adattarsi perfettamente ad ogni tipologia di batterie e numero di celle

I seguenti accessori sono già inclusi:

Cavo USB, cavo di uscita con morsetti a coccodrillo, cavo adattore EHR a XHR, cavo di uscita con connettori 4mm e connettore per bilanciatore, Basetta sensori Y-Hall con 3 cavi sensori.

FEATURES

- Grafico touchscreen display retroilluminato blu
- Calibrazione del Voltaggio per la massima accuratezza
- Multi Protection System: Protetto al 100% da inversioni di polarità in uscita, corto circuiti, voltaggio di alimentazione errato e sovraccarica.
- Controllato da microprocessore: regolabile completamente per operazioni perfette, prestazione massima e

- sicurezza altissima
- Connessione USB (cavo incluso): per firmware updates
- Profili di utilizzo: 5 profili pre-impostati che possono essere customizzati e salvati in memoria.
- Completamente personalizzabile: un programma intuitivo con un'interfaccia grafica, consente un settaggio preciso di ogni parametro
- Connessione di simulazione del ricevente: per la verifica dei variatori e dei servo
- Connessione di sensore per motore brushless: per un controllo del sensore e una misurazione di rpm
- Bilanciamento LiPo/LiFePo integrato: Il bilanciamento è stato sviluppato in modo specifico per l'uso con batterie LiPo e LiFePo. Rileva automaticamente la condizione delle celle per tutte le batterie da 2 a 4 celle. Se la differenza tra le celle è superiore a 5mV il bilanciamento si avvia in modo automatico.
- Alimentazione DC 11-15V

TECHNISCHE DATEN

- Prestazione di carica 140W
- Dimensioni 158x172x68mm
- Peso 720g
- Voltaggio d'alimentazione nominale 11-15V
- Corrente di carica 0.1 - 12.0A
- Corrente di Scarica 0.1 - 20.0A (35A Pulse)
- Modi di caricare LiPo/LiFePo (1-4 cells); NiMH/NiCd (1-8 cells)
- Profili di utilizzo 5

MEHR ZUM PRODUKT

AUF WWW.LRP.CC

- Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
 - Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
 - Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
 - Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
 - Weiterführende Links
- <https://www.lrp.cc/it/prodotto/41556/>